



電源コード長さ約2000

仕様

外形寸法：巾230×奥行272×高さ380

重量：5Kg

回転数：

電源：単相100V 50/60 Hz

定格消費電力：160/150W

定格電流：

電源スイッチ：

内容量：

定格時間：30分

モートル出力：コンデンサーラン80W

投入口直径：φ100mm

|    |         |      |     |    |    |
|----|---------|------|-----|----|----|
| 記号 | 変更内容・理由 | 設定番号 | 年月日 | 担当 | 検図 |
|    |         |      |     |    |    |
|    |         |      |     |    |    |
|    |         |      |     |    |    |

|             |               |      |              |     |    |                 |
|-------------|---------------|------|--------------|-----|----|-----------------|
| 表面処理        | —             | 品名   | バーチカルフードカッター |     | 材質 | —               |
| 色調          | —             |      | CV-150B外觀図   |     | 板厚 | —               |
| 適用規格など      | —             |      |              | 三角法 | 尺度 | (単位mm)          |
| 標準加工アラサ     | 呼び寸法          | J    | K            | L   | 設計 | . .             |
| (標準外H指定J/T) | 普通寸法差         | 0.05 | 0.1          | 0.2 | 製図 | . .             |
| ▽▽▽▽ 0.8Z   | 3mm 6mm       | 0.05 | 0.1          | 0.2 | 検図 | . .             |
| ▽▽▽ 6Z      | 6mm 30mm      | 0.1  | 0.2          | 0.5 |    |                 |
| ▽▽ 18Z      | 30mm 120mm    | 0.15 | 0.3          | 0.8 |    |                 |
| ▽ 50Z       | 120mm 315mm   | 0.2  | 0.5          | 1.2 |    |                 |
| ~           | 315mm 1000mm  | 0.3  | 0.8          | 2   |    |                 |
|             | 1000mm 2000mm | 0.5  | 1.2          | 3   | 承認 | . .             |
|             |               |      |              |     |    | 株式会社 中部コーポレーション |

複写図面配布先：購買 → 発注先 フード生産技術 フード品質保証 鋳造生産技術 ジョイテック (必要に応じて追加・抹消)

図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと